

ADS-2600We

Duplex-Dokumentenscanner mit LAN/WLAN und Touchscreen



Hochauflösend

- Herausragende Bildqualität durch hohe Auflösung von bis zu 1.200 dpi (interpoliert).

Beidseitig Scannen

- Spart Zeit durch das automatische Einlesen beidseitiger Dokumente.

Display

- Intuitive Menüführung über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay.

One Touch Favoriten

- Oft genutzte Scan-Funktionen können als One Touch Favoriten abgelegt werden.

Kompatibel

- Durch eine Palette an Software für Windows und Mac ist eine Integration in bestehende Bürosysteme ganz einfach. Auch Kofax Softwarelösungen werden unterstützt.

Vorlageneinzug mit Ultraschall

- Die Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Vorlagen.

Programmierbare Schnittstelle

- Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) individuell programmiert und in das Display integriert werden.

Netzwerk-Scannen

- Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann unabhängig von PC direkt zu FTP-Servern, freigegebenen Netzwerkkordnern, E-Mail Adressen und in die Cloud gescannt werden.



Allgemein

| | |
|-----------------------|---|
| Scanner Typ | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex) |
| Prozessor | StarSapphire 400MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed, USB Host (bis zu 32 GB) |
| Speicher | 256MB |
| Bedienfeld | 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay |

Scannen

| | |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit (A4) Farbe & S/W | Bis zu 24 Seiten/Minute (Simplex) Bis zu 48 Bilder/Minute (Duplex) |
| Optische Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung¹ | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Farbtiefe | 30 bit intern & 24 bit extern |
| Graustufen | 256 |
| Unterstützte Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF (Standard, Archiv (PDF/A), durchsuchbar ¹ und passwortgeschützt) |
| Scan-to-USB | Direktes Scannen auf einen USB-Speicher (bis zu 32 GB) |
| Scan-to-E-Mail¹ | Direktes Scannen als E-Mail Dateianhang |
| Scan-to-Text (OCR)¹ | Direktes Scannen in Textbearbeitungsprogramme, z.B. Microsoft Word |
| Scan-to-Datei¹ | Direktes Scannen in eine Datei |
| Scan-to-Bild¹ | Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware |
| Scan-to-Durchsuchbare PDF¹ | Scannen in PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin suchen zu können |
| Scan-to-SharePoint¹ | Direkter Zugriff auf Microsoft® SharePoint |

Treiber

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | TWAIN, ISIS ² & WIA (Windows® 8, Windows 7®, Windows Vista® & Windows XP® 32 bit) |
| Macintosh² | TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x & 10.8.x, 10.9.x) |
| Linux² | SANE |

Software für Windows®

| | |
|--|---|
| Brother Control Center 4 | Einfach zu bedienende Scan-Software von Brother |
| Nuance® PaperPort 12 SE | Vereint schnelles und einfaches Scannen mit leistungsfähiger PDF-Erstellung |
| NewSoft® Presto!® BizCard 6 | Visitenkarten-Management |
| Nuance PDF Converter Professional 8 | Intelligente PDF-Software, um durchsuchbare PDF-Dateien zu erstellen, zu konvertieren, zu bearbeiten und mit Kollegen oder Kunden gemeinsam zu nutzen |

Software für Mac

| | |
|---|--|
| Brother Control Center 2 | Einfach zu bedienende Scan-Software von Brother |
| NewSoft® Presto!® BizCard 6 | Visitenkarten-Management |
| NewSoft® Presto!® PageManager® 9 | Dokumentenmanagement und gemeinsame Nutzung von Dokumenten |

Papiermanagement

| | |
|----------------------------------|---|
| Papierzufuhr | bis zu 50 Blatt (80 g/m ²) |
| Papierausgabe | bis zu 50 Blatt (80 g/m ²) |
| Medien-Formate (einzeln) | 51 mm - 215,9 mm Breite, 70 mm - 863 mm Länge |
| Medien-Formate (multi) | 51 mm - 215,9 mm Breite, 70 mm - 355,6 mm Länge |
| Mediengrammatur (einzeln) | 52g/m ² - 200g/m ² |
| Mediengrammatur (multi) | 52g/m ² - 110g/m ² |
| Plastikkarten-Format | 85,6 x 54 x 0,76 mm |
| Plastikkarten-Grammatur | 0,25 - 0,76 mm |
| Multieinzugs-Erkennung | Ja, über Ultraschallsensor |
| Automatische Entzerrung | Bis zu 5 Grad |

Auslastung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Empfohlenes Tagesmaximum | bis zu 1.500 Blatt |
|---------------------------------|--------------------|

¹Erfordert beiliegendes Software-Paket

²über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

Netzwerk-Scannen

| | |
|---|--|
| Scan-to-SMB (Netzwerk)² | Direktes Scannen auf einen Dateordner im Netzwerk |
| Scan-to-FTP | Direktes Scannen auf einen FTP-Server |
| Scan-to-E-mail Server | Scannen und direktes Versenden an eine E-Mail-Adresse |
| Scan-to-Cloud | BR-Docs ⁴ , Box.net, Dropbox, Evernote®, Evernote Business®, Google Drive™ OneDrive®, OneNote |
| Favoriten | Erstellen von bis zu 48 personalisierten Favoriten für die tägliche Scan-Routine |
| Netzwerk Scan-Profile | Erstellen von bis zu 10 Netzwerk (SMB) oder FTP Scan-Profilen |
| E-Mail Adressbuch | 300 Kontakte |
| Rundsenden | Zum Versenden eines Scans per E-Mail an bis zu 250 Adressen (50 manuell eingegebene Adressen) |
| LDAP | Verbindet den ADS-2600We mit einem LDAP-Adressbuch, wie z.B. Microsoft® Exchange |

Mobile Connect

| | |
|---|--|
| Brother Image Viewer (Android) | Betrachten und organisieren Sie Ihre gescannten Dokumente auf Ihrem Android-Smartphone oder Tablet. |
| iPrint&Scan (Android) | Scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft. |
| iPrint&Scan app (iPad / iPhone / iPod Touch) | Scannen Sie direkt zu einem iPad, iPhone oder iPod Touch. |
| iPrint&Scan app (Windows® Phone) | Scannen Sie direkt zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows® Phone läuft. |

Brother Apps & Lösungen

| | |
|---|--|
| Umranden & Scannen | Scannt den mit einem roten Stift umrandeten Bereich als einzelne Datei oder löscht den umrandeten Bereich aus dem Scan |
| Easy Scan to Email | Direktes Scannen zu einer E-Mail Adresse ohne die Konfigurierung der E-Mail-Server Details |
| TagScan | Hinzufügen von Tags bei den folgenden WebDiensten: EVERNOTE® |
| BSI /Cloud BSI (Brother Solutions Interface) | Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen |

Netzwerk & Sicherheit

| | |
|----------------------------------|--|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX |
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n |
| Netzwerk Protokolle | TCP/IP (IPv4) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client und Server, SNMPv1/v2c/, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP Client |
| LAN Sicherheit | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| WLAN Sicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| WLAN Setup Support | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) |
| E-mail Benachrichtigungen | Automatische Versendung einer E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse |
| Benutzersperre | Einschränkung der Scan-Aktivitäten verschiedener Nutzer |
| Active Directory | Authentifizierung mithilfe einer Active Directory Datenbank |

Netzwerkmanagement

| | |
|---|---|
| Embedded Web Server | Zur Verwaltung des Gerätes über einen Standard-Webbrowser |
| BRAdmin Light¹ | Setup & LAN Management Software |
| BRAdmin Professional 3^{2&3} | LAN/WAN Management Software |

¹nur Windows® & Mac®

²nur Windows®

³über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

⁴kostenpflichtige Registrierung erforderlich

Ökologie

| | |
|---|---------------------|
| Energieverbrauch (Betrieb) | 20 W |
| Energieverbrauch (Bereitschaft) | 4 W |
| Energieverbrauch (Schlafmodus) | 2 W |
| Energieverbrauch (Ausgeschaltet) | 0,4 W |
| Leisemodus | Ja |
| Schalldruckpegel | 49dB oder weniger |
| Schalleistungspegel | 62.5dB oder weniger |
| Schlafmodus | 0 – 90 Minuten |
| Energy Star | Ja |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|--------------------|---|
| Mit Karton | 383 x 291 x 285 mm (B x T x H) / 5,7 kg |
| Ohne Karton | 299 x 220 x 179 mm (B x T x H) / 3,6 kg |

Zubehör

| | |
|---------------------|---|
| Lieferumfang | ADS-2600We Netzkabel, USB-Kabel Benutzerhandbuch, Treiber für Windows® und Mac OS (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise, Trägerbogen |
|---------------------|---|

Anderes Zubehör

| | |
|---|--------------------------------------|
| Papiertrenner (SP-A0001) | für bis zu 50.000 Blätter |
| Einzugsrolle (PUR-A0001) | für bis zu 50.000 Blätter |
| Wartungs-Kit (PRK-A0001) | inkl. Papiertrenner und Einzugsrolle |
| Trägerbogen für Plastikkarten (CS-CA001) | für bis zu 500 Scans |
| Trägerbogen A4 (CS-A3001) | für bis zu 500 Scans |



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann www.brotherearth.com